



Technische Daten Ledvance LED-Scheinwerfer Endura Weiß 30W 2700lm 100D - 830 | IP44 - Bewegungs- und Lichtsensor - Symmetrisch



[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer | 243569 |
| EAN | 4058075239715 |
| Marke | Ledvance |
| Herstellername | ENDURA FLOOD SENSOR 30W 830 WT LEDV |
| Budgetlight All-in Garantie | 5 Jahre |

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Technologie | LED Integriert |
| Watt | 30 |
| Ersetzt (Watt) | 40 |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Nicht dimmbar |
| Farbcode | 830 Warmweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 3000 Warmweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Lichtstrom (Lumen) | 2700 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 90 |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 120 |

| | |
|-----------------|-----------------|
| Leistungsfaktor | >0.90 |
| Produkttyp | LED Flutlichter |

Informationen zur Leuchte

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Befestigung | Oberflächenmontage |
| Inkl. Leuchtmittel | Ja |
| Leuchtenverbindung | Kabel, 3-polig |
| Lichtverteilung | Symmetrisch |
| IP-Schutzklasse | IP44 - spritzwassergeschützt |
| Prallschutz | IK06 - 1 Joule |
| Betriebstemperatur | -10°C bis +40°C |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Gehäuse | Aluminium |
| Farbe des Gehäuses | Weiß |
| Product Serie | Endura |

Masse

| | |
|-------------|-----|
| Länge (mm) | 223 |
| Breite (mm) | 170 |
| Höhe (mm) | 66 |

Sensorinformationen

Warum BudgetLight?

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Sensortyp | Bewegungsmelder, Dämmerungsschalter | | |
| Sensor Erfassungswinkel (grad) | 120 | | |
| Sensorbereich (m) | 2 m-9 m | die besten Preise | bis zu 7 Jahre Garantie |
| Sensor Zeiteinstellung | 10 sec - 10 min | | |