



Technische Daten LED E14 Gebogene Spitze Kerze Fadenlampe Messing 4.1W 350lm - 822 | Dimmbar - Ersatz für 40W

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|---|
| EAN | 8719157914598 |
| Marke | Noxion |
| Herstellername | Noxion Lucent Filament LED Candle BA35 E14 220-240V 4.1W 350LM CRI80 2200K DIM (32W eqv.) AMBER |
| Menge in der Originalverpackung | 80 |
| Budgetlight All-in Garantie | 2 Jahre |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 15000 |

Technische Informationen

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Technologie | LED |
| Produktyp | E14 LED |
| Ersetzt (Watt) | 40 |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Watt | 4.1 |
| Dimmbar | Dimmbar |
| Sockel | E14 |
| Farbcode | 822 Extra Warmweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 2200 Extra Warmweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 |
| Helle Farbe | Weiß |

| | |
|------------------------------|-------------|
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Lichtstrom (Lumen) | 350 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 85 |
| Sensortyp | Kein Sensor |

Produktinformationen

| | |
|---------------|--------|
| Ausführung | Gold |
| LED Filament | Ja |
| Product Serie | Lucent |

Masse

| | |
|------------------|-------|
| Höhe (mm) | 121 |
| Durchmesser (mm) | 35 |
| Lampenform | Kerze |
| Formbezeichnung | BA35 |

Warum BudgetLight?

-  die **besten Preise**
-  bis zu **7 Jahre Garantie**
-  **einfache Retour**
-  **effiziente LEDs**

