



Technische Daten Philips LED Deckenleuchte CoreLine BN126C 59W 8000lm - 840 | 150cm



[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|-----------------------------------|
| Artikelnummer | 248743 |
| EAN | 8720169500532 |
| Marke | Philips |
| Herstellername | BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500 |
| Budgetlight All-in Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000 |

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Technologie | LED Integriert |
| Ersetzt (Watt) | 2x58 |
| Watt | 59 |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Nicht dimmbar |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbcode | 840 Kaltweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Lichtstrom (Lumen) | 8000 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 135 |

| | |
|--------------------|--------------------|
| Leistungsfaktor | >0.90 |
| Inkl. Leuchtmittel | Ja |
| Länge | 150cm |
| Produkttyp | LED Deckenleuchten |

Informationen zur Leuchte

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Befestigung | Oberflächenmontage |
| Leuchtenverbindung | PI [Steckverbindung] |
| Optikabdeckung | PC (Polycarbonat) |
| IP-Schutzklasse | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz | IK04 - 0.50 Joule |
| Gehäuse | Stahl |
| Farbe des Gehäuses | Weiß |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
| Product Serie | CoreLine |

Masse

| | |
|-------------|------|
| Länge (mm) | 1450 |
| Breite (mm) | 65 |
| Höhe (mm) | 65 |

Sensorinformationen

| | | | |
|-----------|--|--|--|
| Sensortyp | Warum BudgetLight? Kein Sensor | | |
| |  die besten Preise |  bis zu 7 Jahre Garantie | |
| |  einfache Retour |  effiziente LEDs | |

